

## 高周波インバーター(100V・200V)

### ■100V型



### ■200V型



#### 特長

- アルミダイカスト製ボックス採用内部基盤の保護耐水型。
- 入出力電源の異常原因表示ランプ標準装備。(100V)
- 漏電遮断回路、過電圧保護回路を内蔵。
- 本体保護セーフティー回路、出力電圧定電圧回路を装備。

メーカー		エクセン		
型式		HC113B	HC116B	HC230A
入力	定格容量(KVA)	1.5	2.0	3.8
	電圧(V)	100	←	200
	電流(A)	15.0	20.0	11.0
出力	定格容量(KVA)	1.30	1.60	3.00
	電圧(V)	48	←	←
	電流(A)	15.0	19.0	36.0
出力コンセント数		2	←	3
寸法	全長(mm)	366	←	428
	全幅(mm)	251	←	324
	全高(mm)	252	←	277
本体重量(kg)		10.0	10.1	15.5
使用 インナー	HBM30ZX	4	5	10
	HBM40ZX	2	3	5
	HBM50ZX	1	2	3
	HBM60ZX	0	1	2
				使用可能 本数

## 高周波発電機

### ■HAG122MF



### ■HAG134MF



#### 特長

- 排ガス規制事前対応エンジン(OHVエンジン)搭載。
- コンパクト設計小型軽量化実現。
- 全閉外扇構造、ブラシレスでメンテフリー。
- オイルセンサー、ノーヒューズブレーカー装備。

メーカー		エクセン		
型式		HAG112MF/MFR	HAG122MF	HAG134MF
電圧(V)		48	←	←
電流(A)		14.4	26.5	40.9
周波数(Hz)		240	←	←
始動方法		リコイルスタータ	←	←
使用燃料		ガソリン	←	←
燃料タンク容量(l)		1.5/4.0	2.5	3.6
燃料消費量100%負荷(l/h)		2.0/5.2	2.2	1.9
本体重量(kg)		25.0/22.6	33.0	38.0
出力コンセント数		2	←	3
使用 インナー	HBM30ZX	3	6	11
	HBM40ZX	2	4	6
	HBM50ZX	1	2	3
	HBM60ZX	0	1	2
				使用可能 本数